

marantz®



MODEL 30

Wzmacniacz zintegrowany Marantz MODEL 30

Poznaj najbardziej muzyczny dźwięk płynący z tego pięknego wzmacniacza zintegrowanego. Precyzyjnie dostrójony przez mistrzów dźwięku Marantz, zintegrowany wzmacniacz MODEL 30 wykorzystuje specjalnie wyselekcjonowane moduły Marantz HDAM i całkowicie oryginalną konstrukcją zapewniającą luksusową jakość brzmienia Hi-Fi. Zaprojektowany, aby przetrwać próbę czasu i sprawić, że każdy odsłuch Twojej muzyki będzie niezapomnianym wydarzeniem.

- Wzmacniacz zintegrowany dostrójony z pasją przez mistrzów dźwięku Marantz.
- Niezależna sekcja przedwzmacniacza i wzmacniacza mocy.
- Zasilacz z transformatorem toroidalnym dedykowany dla przedwzmacniacza.
- Przedwzmacniacz z topologią Current Feedback dla zapewnienia klarowności i szczegółowości dźwięku.
- Technologia Marantz HDAM zapewnia niski poziom szumów i rozszerzony zakres częstotliwości.
- Liniowa regulacja głośności z nowym elektrycznym systemem dla najlepszej liniowości.
- Impulsowy wzmacniacz mocy z dedykowanym zasilaczem SMPS.
- Solidna moc wyjściowa 100W + 100W (8ohm), 200W + 200W (4ohm) do napędzania dowolnego zestawu głośników.
- Konstrukcja wzmacniacza odziedziczona z naszych flagowych modeli.
- Płaskie pasmo przenoszenia niezależne od obciążenia podłączonych głośników.
- Wejście Phono MM/MC z możliwością wyboru rezystancji wejściowej MC.
- Bardzo wysokiej jakości, niskooporowe przyłącza wejściowe dla CD i Phono.
- Oryginalne terminale głośnikowe z miedzi wysokiej jakości / czystości firmy Marantz.
- Dostępny w kolorze czarnym i srebrno-złotym.



Modern Musical Luxury



MODEL 30

Specyfikacja techniczna



Cechy	
Kanały	2
Topologia Current Feedback	•
Korektor Phono: Standard / Marantz Musical / Marantz Musical Premium	- / - / • (z MC/MM)
Rezystancja wejściowa MC	33 / 100 / 390 ohm
Wersja HDAM	SA3 & SA2
Transformator sekcji przedwzmacniacza	Toroidalny
Transformator sekcji wzmacniacza mocy	SMPS
Wysokiej jakości komponenty audio	•
Komponenty niestandardowe	•
Symetryczny układ PCB	•
Aluminiowy radiator	• (Odseparowany)
Balance / Bass / Treble	• / • / •
Inne	
Linowa sekcja zasilania	• (Stopień Przedwzmacniacza)
Linowa regulacja głośności	•
Diody Schottky'ego	•
Ekranowanie bloków systemu: miedź / metal / brak	• / - / -
Dwuwarstwowa płyta dolna	•
Wyświetlacz OLED o niskim poziomie szumu	•
Wejścia / wyjścia	
Wejścia audio	6
Wejście Phono: MM / MC	• / •
Wyjścia audio	1
Wyjście przedwzmacniacza / wyjście główne	• / -
Wejście Power Amp Direct	•
Pozłacane Cinch	•
Terminale głośnikowe:	Marantz SPKT-100+
Liczba terminali	2
D-Bus	•
Wyjście słuchawkowe	•

Specyfikacje	
Moc wyjściowa (8/4 Ohm RMS)	100 W / 200 W
Pasma przenoszenia	5 Hz - 50 kHz
Całkowite zniekształcenia harmoniczne	0.005 %
Współczynnik tłumienia	500
Czułość wejściowa: MM	2.3 mV / 39 kohm
Czułość wejściowa: MC	250 µV / 33/100/390 ohm
Stosunek sygnału do szumu: MM/MC	88 / 75 dB
Czułość wejściowa: wysoki poziom	220 mV / 13 kohm
Stosunek sygnału do szumu: wysoki poziom	107 dB (2V wejście/wyjście znamionowe)
Ogólne	
Dostępne kolory: czarny / srebrno-złoty	• / •
Pobór mocy w W	130
Zużycie energii w trybie czuwania w W	0.2
Automatyczny wyłącznik	•
Odłączany kabel zasilający	•
Pilot zdalnego sterowania	RC002PMND
Funkcja zdalnego sterowania systemem	•
Maksymalne wymiary (szer. X gł. X wys.) w cm	443 x 431 x 130
Waga w kg	14.6kg
Maksymalne wymiary kartonu (szer. X gł. X wys.) w cm	534 x 522 x 255
Waga kartonu (z produktem) w kg	17kg
EAN	
SAP code / EAN BLACK	MODEL30/N1B 4951035072493
SAP code / EAN SILVER-GOLD	MODEL30/N1SG 4951035072509

Sound United
A Division of D&M Europe B.V.
P.O. Box 8744
5605 LS Eindhoven
The Netherlands

Design i specyfikacje mogą zostać zmienione przez firmę Marantz bez powiadomienia.

Marantz jest znakiem towarowym lub zastrzeżonym znakiem towarowym firmy D&M Holdings, Inc.

www.marantz.com

